

# 分區域控制混音擴音器

公共廣播擴音系統

**PA**TECH

Q S M - 6 0 6 A Z

尺寸：3.46" x 16.73" x 12.01"

重量：18.08 lbs

- 使用標準 19 英寸機架 | 6 條頻道輸入 | 5 個前端輸入電平控制
- 2 種選擇開關 MIC/AUX | 2 種電源：直流 24V 和交流 230/115V 50/60hz
- 溫度過熱、超過負荷和喇叭短路保護 | 低音和高音控制
- 5 個分段輸出：8Ω、70V 和 100V 輸出 | AUX + 磁帶輸出



# 分區域控制混音擴音器

Q S M - 6 0 6 A Z

**PA**TECH



前面板



後面板

## 技術規格

電源輸入	AC 115/230V,50/60Hz : DC 24V
輸出功率	60W RMS
輸出電壓	<= 0.1% @ 1KHz
T.H.D.	1/4" Phone Jack (非平衡式)
靈敏度	頻道1~3 (Mic) 1mV @ 600Ω Phono 2 mV@50KΩ 頻道4 (Mic 4) 1 mV @ 600Ω Aux 1 100mV@220KΩ 頻道5 (Aux 2), Aux3 100mV@10KΩ Tape out, Aux out 1V
頻率響應	50 Hz - 15K Hz ± 3dB
優先靜音	MIC 1; Mic 2 is not affected
輸出	100V, 70V, 8Ω
S/N 比	86 dB
音質調整	Bass 100Hz ± 10dB Treble 10KHz ± 10dB
AC 消耗功率	160W
DC 消耗功率	4A
尺寸	88 x 425 x 305 mm (H x W x D)
重量	8.2 kg
固定方式	19" RACK

可用 110V 的一般交流電源

營業用 220V 交流電，以及應付緊急電源的DC 24V 直流電電源，停電時依然可以廣播。

頻率寬廣，低失真、低雜音

無論使用 8Ω 低阻抗的喇叭，高音效的號角喇叭，長距離的多支並列高壓喇叭，音質完美。

多種輸入混音功能，AUX1、AUX2、AUX3 可同時輸入三種不同音源，加上三支咪高峰一起使用，選擇 AUX1/MIC4、可擴充到四支咪高峰，MIC1 有優先使用權，當正常放音樂時，需使用 MIC1 宣佈事項時，音樂會馬上停止 (靜音) 而 MIC2 不受 MIC1 MUTE 影響。