

# 無線同步口譯 / 導覽系統 | 無線發訊機

2.24" x 3.23" x 0.75"  
0.13 lbs

U T - 9 6

配備 3.5 mm 音源線 咪夾式咪高峰 | 頸掛式繩帶



U R - 9 6

無線接收器

- 配合UR-96  
發送講者訊息
- LED 屏幕  
顯示使用中頻道 及 剩餘電量
- 音量控制旋鈕  
供使用者自行調整合適音量



## SENRUN®

### 技術規格

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 咪高峰     | 電容式                   |
| 震盪模式    | UHF PLL<br>頻率合成相位鎖定   |
| 載波頻率範圍  | 600 ~ 960MHz          |
| 頻道      | 1 ~ 16 頻道 相位鎖定        |
| 假像比     | < -50dBc              |
| 輸出功率    | < 10mW                |
| 消耗電流    | 60 mA ± 10 mA         |
| 頻率穩定度   | ± 0.005%              |
| 失真率     | < 0.5% (@ 1kHz)       |
| 頻率響應    | 100Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| 音源輸入方式  | 3.5 mm AUX IN 輸入      |
| 使用距離    | 70 公尺                 |
| 使用時間    | 6 ~ 8 小時 (充電電池)       |
| 使用電池及電壓 | AAAx2 (UM-4)          |
| 尺寸      | 57 x 82 x 19 mm       |
| 重量      | 60 g                  |

# 無線同步口譯 / 導覽系統 | 無線接收機

2.24" x 3.23" x 0.75"  
0.13 lbs

U R - 9 6

配備 3.5 mm 音源線 掛耳式耳機 | 頸掛式繩帶



U T - 9 6  
無線發訊器

- 配合UT-96  
接收講者訊息
- LED 屏幕  
顯示使用中頻道 及 剩餘電量
- 音量控制旋鈕  
供使用者自行調整合適音量



## SENRUN®

### 技術規格

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 震盪模式    | UHF PLL<br>頻率合成相位鎖定   |
| 載波頻率範圍  | 600 ~ 960MHz          |
| 頻道      | 1 ~ 16 頻道 相位鎖定        |
| S/N比    | 80 dB overall         |
| 消耗電流    | 90 mA ± 10 mA         |
| 靈敏度     | -90 dBm ± 2 dBm       |
| 調變度     | ± 40 kHz              |
| 頻率穩定度   | ± 0.005%              |
| 失真率     | < 0.5% (@ 1kHz)       |
| 頻率響應    | 100Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| 音源輸出方式  | 3.5 mm AUX OUT 輸出     |
| 使用距離    | 70 公尺                 |
| 使用時間    | 6 ~ 8 小時 (充電電池)       |
| 使用電池及電壓 | AAAx2 (UM-4)          |
| 尺寸      | 57 x 82 x 19 mm       |
| 重量      | 60 g                  |